

# Anleitung – Einrichtung omnidat SIP-TRUNK auf Gigaset IP-Telefonen

Auf Telefon Management-Oberfläche einloggen (siehe Bedienungsanleitung des jeweiligen Telefons). Im Anschluss über den Reiter „Einstellungen“ auswählen.

## I) Menü Telefonie | Verbindungen

Eine ungenutzte Verbindung (IP 1 – IP 6) bearbeiten und folgendes eingeben:

- Verbindungsname (beliebige Bezeichnung für die Verbindung, z. B. Rufnummer oder „omnidat SIP“)
- Anmeldenamen (entspricht der Rufnummer im E.164-Format)
- Passwort

„Weitere Einstellungen anzeigen“ auswählen und folgendes eingeben bzw. überprüfen:

- Domain: sip.omnidat.net für Unternehmenskunden
- Domain: sip.omnidat.de für Privatkunden
- Registration-Server: sip.omnidat.net für Geschäftskunden
- Registration-Server: sip.omnidat.de für Privatkunden

Weitere Felder unverändert lassen und speichern.

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) menu with 'Verbindungen' (Connections) selected. The 'Übersicht Verbindungen' (Overview Connections) table is as follows:

Name	Provider	Status	Aktiv	
Festnetz		Getrennt		<b>Bearbeiten</b>
Gigaset.net	Gigaset Communications	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>
1. IP 1	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>
2. IP2	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>
3. IP3	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>
4. IP4	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>
5. IP5	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>
6. IP6	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	<b>Bearbeiten</b>

Below the table, the 'Provider oder PBX-Profil' section includes a radio button for 'Automatisch nach aktuellem Profil suchen:' with 'Ja' selected. At the bottom are buttons for 'Sichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel).

A callout box points to the 'Bearbeiten' button for IP 1, containing the text: 'Ungenutzte Verbindung auswählen und auf "Bearbeiten"'.

# Anleitung – Einrichtung omnidat SIP-TRUNK auf Gigaset IP-Telefonen

Startseite | Einstellungen | Status | Abmelden

Netzwerk  
Telefonie  
**Verbindungen**  
Audio  
Nummernzuweisung  
Anrufweitschaltung  
Wählregeln  
Netzanrufbeantworter  
Weitere VoIP-Einstellungen  
Nachrichten  
Info-Dienste  
Telefonbücher  
Geräte-Management

### 1. VoIP-Verbindung

Geben Sie einen beliebigen Namen oder die Rufnummer ein, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.

Verbindungsname oder Rufnummer:

VoIP-Konfiguration / Provider-Profil herunterladen

**Konfigurationsassistent starten**

Provider: Anderer Provider

Profilversion

#### Persönliche Providerdaten

Anmeldename:

Anmeldepasswort:

Benutzername:

Angezeigter Name:

**Weitere Einstellungen verbergen**

#### DNS SRV Lookup

Lookup benutzen  Ja  Nein

#### Allgemeine Anmeldeinformationen Ihres VoIP-Providers

Domain:

Proxy-Serveradresse:

Proxy-Serverport:

Registration-Server:

Registration-Serverport:

Anmelde-Refreshzeit:  Sek.

#### Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VoIP-Providers

STUN benutzen:  Ja  Nein

STUN-Serveradresse:

STUN-Serverport:

STUN-Refreshzeit:  Sek.

NAT-Refreshzeit:  Sek.

Outbound-Proxymodus:  Immer  Automatisch  Nie

DHCP Option 120 "SIP Server" benutzen

Outbound-Serveradresse:

Outbound-Proxyport:

Netzwerkprotokoll auswählen:

**Sichern** **Abbrechen** **Verbindung löschen**

**?**

Der Benutzername und das Passwort, das sie von uns erhalten haben.  
Ihr Benutzername entspricht ihrer Rufnummer im E.164 Format

Privatkunden: sip.omnidat.de  
Geschäftskunden: sip.omnidat.net

# Anleitung – Einrichtung omnidat SIP-TRUNK auf Gigaset IP-Telefonen

## II) Menü Telefonie | Nummernzuweisung

Verbindung „omnidat SIP“ für ankommende und abgehende Gespräche auswählen und speichern.

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) menu for a Gigaset IP phone. The 'Nummernzuweisung' (Number Assignment) option is selected. The configuration is for a mobile number 'INT 1'. The 'Verbindungen' (Connections) table shows 'omnidat SIP' selected for both outgoing and incoming calls. The 'Alternative Verbindung' (Alternative Connection) section is set to 'Nein' (No). The 'Anrufbeantworter' (Call Forwarding) section shows 'omnidat SIP' set to 'AB 1'.

Verbindung	für abgehende Gespräche	für ankommende Gespräche
omnidat SIP	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gigaset.net	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Festnetz	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

Alternative Verbindung, falls die VoIP-Verbindung unterbrochen ist.  
Automatische Ersatzverbindung über das Festnetz:  Ja  Nein

Anrufbeantworter

Verbindung	Anrufbeantworter
omnidat SIP	AB 1
Gigaset.net	Nie
Festnetz	Nie

**Sichern** **Abbrechen**